

De DIAG-STARTIUM 60-24 is een automatische 6-12-24V acculader/starter op wielen. Microprocessor gestuurd, de maximale efficiëntie en veiligheid zijn gegarandeerd. Veelzijdig, hij kan als gestabiliseerde voeding (60A) tijdens de diagnosefase gebruikt worden.

LADEN

6V
12V
24V

20-900 Ah
20-900 Ah
20-525 Ah

OPSTARTEN

6V
12V
24V

300 A
280 A



Automatisch laden: Zonder toezicht laden met het behoud van de spanningsniveau aan het einde van de cyclus (Floating). Het toestel mag veilig aangesloten op de accu van het voertuig blijven.

100% laden: De DIAG Startium 60-24 laadt alle soorten lood-zuur accu's tot 100%: vloeistof, gel, AGM, Start & Stop, Calcium, VRLA, EFB

Intelligent: Dit apparaat controleert continu de toestand van de accu en stelt de laadintensiteit in. Dankzij het digitale display, worden de spanning en het percentage van het laadniveau in real time aangegeven.

Bescherming van de auto-elektronica: Geen behoefte om de accu van het voertuig los te koppelen. Geen risico op vonkvorming, er is geen spanning aan de klemmen als ze niet verbonden aan de accu zijn.

Diepe ontladingen: Dit toestel kan de zeer lege maar niet beschadigde accu's opladen vanaf 1V.

TIMER: Functie waarmee u het laden bij afwezigheid kunt programmeren.

SOS RECOVERY geïntegreerd in de laadcyclus om de accu's die aan het sulfateren zijn te herstellen indien nodig.

Automatische start: Het apparaat levert stroom alleen wanneer u de auto start, geen afstandsbediening meer nodig.

Smart Start: De starter detecteert automatisch de verslechterde of gesulfateerde accu's. In dit geval levert het apparaat geen stroom om de beschadiging van de voertuigelektronica te voorkomen.

Gestabiliseerd Voeding (alleen in 12V): De DIAG-STARTIUM 60-24 kan de accu tot 60A ondersteunen tijdens de diagnose fase met zijn DIAG + functie. (Spanningsinstelling van 12 tot 15V).



Geleverd met:
• Kabels (rood 2,3m / zwart 2,3m)
• Geïsoleerde klemmen



EXTRA TECHNOLOGIEËN

- + Automatische herstart met back-up van de laatst gebruikte instellingen.
- + Een dynamo-test functie om snel de afwijkingen te identificeren.
- + Foutmelding via een digitaal scherm voor de leesbaarheid en eenvoud.

CE - EN 60335-2-29

| 50/60hz | I ₁ | 2000W | MIN. Ah | MAX. Ah | Reg | I 60335-2-29 A | A 1v/c | A 0v/c | Fuse | IP | mm | kg |
|---------|----------------|-------|---------|----------|---------|----------------|--------|--------|------|----|-------------|----|
| 230V | 16A | 2000W | 6V | 20-900Ah | 4+Start | 5-15-30-60 | - | - | 200A | 21 | 475x520x900 | 34 |
| | | | 12V | 20-900Ah | 4+Start | 5-15-30-60 | 300 | 430 | | | | |
| | | | 24V | 20-525Ah | 4+Start | 5-10-20-35 | 280 | 410 | | | | |

MADE in FRANCE

www.gys.fr