

Werfradio 7,2-18V

DMR107

Werfradio AC/DC 7,2V - 18V



18V 14.4V 10.8V 7.2V LXT CXT

Technische info

Nominale spanning	7,2 - 18 V
Bijgeleverde accu's	0
Geschatte constante werkingsduur	7 - 35 uur
Frequentiebereik AM	520 - 1710 kHz
Frequentiebereik FM	87,50 - 108 MHz
Tuner	AM-FM
Afdichtingsklasse	IP64
Afmetingen (L x B x H)	257 x 163 x 302 mm
Netto gewicht	4,1 kg

Gebruikersvoordelen

- Werfradio voor gebruik met Makita Li-ion staaf- of schuifaccu's (7,2V - 18V) werkt tevens op netstroom dankzij de bijgeleverde AC adapter.
- Digitale tuner met 5 preselecties en automatisch zenderzoeken.
- Uitstekende geluidskwaliteit dank zij de krachtige stereo luidsprekers.
- Tot 35u speelduur op maximum volume met één batterijlading (5,0Ah).
- Robuuste behuizing met schokdempers op de hoeken en metalen profielen om het bedieningspaneel te beschermen.
- Automatische uitschakeling bij lage spanning om diepontladen van de batterij te vermijden.
- Verlicht LCD scherm brandt gedurende vijftien seconden na aanraking van de draaiknop of eender welke toets.
- Aansluiting 3,5mm jack vooraan en binnen batterijcompartiment voor het aansluiten van een externe bron (aansluitkabeltje niet inbegrepen).
- De flexibele FM antenne kan eenvoudig losgemaakt en

EAN 0088381817660

[Link naar de productpagina - makita.be](#)



Accessoires

■ Standaard accessoires

SE00000078

AC adapter

