

# Werfradio 7,2V-18V

## DMR112

Werfradio 7,2V-18V



18V 14.4V 10.8V 7.2V CXT LXT Bluetooth DAB DAB+

### Technische info

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Nominale spanning           | 7,2 - 18 V            |
| Bijgeleverde accu's         | 0                     |
| Maximaal afgegeven vermogen | 9,8 W                 |
| Frequentiebereik AM         | 520 - 1,710 kHz       |
| Frequentiebereik FM         | 87.5 - 108 MHz        |
| Frequentiebereik DAB        | 174.928 - 239.200 MHz |
| Frequentiebereik DAB+       | 174.928 - 239.200 MHz |
| Tuner                       | AM-FM-DAB-DAB+        |
| Bluetooth                   | ✓                     |
| Afmetingen (L x B x H)      | 262 x 163 x 431 mm    |
| Netto gewicht               | 4,3 kg                |

### Gebruikersvoordelen

- Werfradio voor gebruik met Makita Li-ion staaf- of schuifaccu's (7,2V - 18V) werkt tevens op netstroom dankzij de bijgeleverde AC adapter.
- Uitgerust met DAB en DAB+ (Digital Audio Broadcasting), de wereldstandaard voor ruisvrije ontvangst van digitale radio.
- Uitgerust met Bluetooth om muziek draadloos te streamen.
- Uitstekende geluidskwaliteit dank zij de krachtige stereo luidsprekers.
- Robuuste behuizing met schokdempers op de hoeken en metalen profielen om het bedieningspaneel te beschermen.
- Tot 31u speelduur op maximum volume met één batterijlading (6,0Ah).
- Automatische uitschakeling bij lage spanning om diepontladen van de batterij te vermijden.
- Verlicht LCD scherm brandt gedurende vijftien seconden na aanraking van de draaiknop of eender welke toets.
- Aansluiting 3,5mm jack vooraan en binnen

**EAN 0088381870160**

[Link naar de productpagina - makita.be](#)



# Accessoires

## ■ Standaard accessoires

SE00000101

AC adapter

