

**KFM 18 LTX 3 RF (601754840) Accu-kantenfrees**  
**18V; metaBOX 215**

Art. nr. 601754840

EAN 4007430291462



Afbeelding plaatsvervangend



- De krachtigste accu-metaal-kantenfrees ter wereld voor 45° afgeschuinde kanten tot 4 mm en radii van 2 en 3 mm
- Oxide- en braamvrije oppervlakken als optimale voorbereiding voor het opbrengen van poeder- of lakcoatings voor maximale corrosiebescherming
- One-touch Controller: gepatenteerde, gereedschapsloze freesdiepte-instelling in stappen van 0,1 mm; vergrendel-punten voor korte insteltijden, tegen ongewenst verstellen van de freesdiepte tijdens het werken
- Slanke freeskop en kogellager-aanloopring voor het werken in buizen en aan rondingen
- Breedtegeleider voor een gelijkmatig werkresultaat en hoge oppervlaktekwaliteit bij de bewerking van rechte platen
- Zonder gereedschap verstelbare beugelhandgreep voor veilige en gelijkmatige geleiding
- Draaibare accu-pack om beter te werken op nauwere plaatsen
- Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting
- Elektronische zachtanloop
- Herstartbeveiliging: voorkomt het ongeoorloofd opstarten nadat de accu is vervangen
- Afneembaar stofbeschermingsfilter als motorbescherming tegen grove deeltjes
- Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag
- Kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

**Technische waarden****Parameters**

Type accu-pack	Li-Ion
Accuspanning	18 V
Nullasttoerental	7000 /min
Soort kanten	Afgeschuinde kant en straal
Max. freesbreedte 45°	6 mm
Max. fasehoogte 45°	4 mm
Mogelijke radii	R2 / R3
Verloop freesdiepte-instelling	0.1 mm
Rondingen kleinste binnen-Ø	13 mm
Gewicht zonder accu-pack	2.4 kg
Gewicht met accu-pack	3.1 kg

**Geluidsemisatie**

Geluidsdrukniveau	84 dB(A)
Geluidsvermogensniveau (LWA)	95 dB(A)
Meetonzekerheid K	3 dB(A)

**Leveringsomvang**

Schroevendraaier voor Torx-schroeven 15

Beugelgreep

Stofbeschermingsfilter

metaBOX 215

Zonder accu-pack, zonder lader

2 HM-keerbeitels 45°-fase

2 HM-keerbeitels straal R2

2 HM-keerbeitels straal R3

Breedtegeleider