

Haakse slijper 125mm 40Vmax

GA013GZ01

Accu haakse slijper 125mm XGT 40Vmax met
lepelschakelaar + Makpac (zonder accu's en lader).



Technische info

Accutype	Li-ion
Nominale spanning	36 V
Bijgeleverde accu's	0
Schroefdraad spindel	M 14
Toerental onbelast	8500 t.p.m.
Diameter slijpschijf	125 mm
Diameter asgat	22,23 mm
Motorrem	✓
Heropstartbeveiliging	✓
Triax vibratie schuren (a_h)	2,5 m/s ²
Triax vibratie gewone zijgreep (a_h)	6,5 m/s ²
Triax vibratie AVT-zijgreep (a_h)	6,0 m/s ²
Vibratie onzekerheidsfactor (K)	1,5 m/s ²
Geluidsvermogeniveau (L_{WA})	92 dB(A)
Geluidsdrukniveau (L_{pA})	81 dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor (K)	3 dB(A)

EAN 0088381898539

[Link naar de productpagina - makita.be](#)



Gebruikersvoordelen

- Lichte maar krachtige accuslijper voor gebruik met standaard 125 mm schijven.
- Uitgerust met lepelschakelaar van het dodemanstype (niet blokkeerbaar in de aan-stand).
- Door de hogere werkspanning van het XGT systeem is de machine zeer krachtig en goed bestand tegen continu werken bij hoge belasting.
- De AFT functie schakelt de motor onmiddellijk uit wanneer de schijf plots blokkeert.
- Meer veiligheid door de elektrische motorrem die de machine dadelijk stopt bij loslaten van de schakelaar.
- Soft start: verhoogt het comfort en de veiligheid door een zachte start zonder schokken.
- Slanke softgrip behuizing voor een comfortabele greep met één hand.
- XPT (eXtreme Protection technology): diverse constructiedetails staan garant voor de beste stof- en waterbestendigheid op de markt.
- Door de achteraan geplaatste koelluchtinlaten, wordt de machine steeds optimaal gekoeld, zelfs bij het zwaarste werk.



Accessoires

■ Standaard accessoires

821551-8

MAKPAC III opbergkoffer



782423-1

nokkensleutel



224447-6

binnenflens



158237-4

zijhandgreep



A-80656

Afbraamschijf voor inox



■ Optionele accessoires

191C10-7

Laadadapter ADP10



191F81-2

Beschermkap XGT met stofafzuiging



191G06-2

Beschermkap met stofafzuiging XGT



199710-5

beschermkapafdichting voor



191J65-4

POWERPACK BL4040



191J81-6

POWERPACK BL4025



191J97-1

POWERPACK BL4040



191U00-8

POWERPACK BL4040



191U13-9

POWERPACK BL4050



191U28-6

POWERPACK BL4040



191V07-0

POWERPACK BL4020



191V35-5

POWERPACK BL4050

